

## Interchangeable Lens

Manual de instrucciones  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing



FE 300mm  
F2.8 GM OSS  
E-mount























SEL300F28GM



5054171110

<https://www.sony.net/>  
©2023 Sony Corporation  
Printed in Japan



## Notas sobre la utilización

## AVISO

- No apunte el objetivo directamente al sol ni a ninguna fuente de luz intensa. Es posible que se produzcan fallos de funcionamiento interno del cuerpo de la cámara y del objetivo, humo, o un incendio como efecto de la luz directa.
- Si las circunstancias exigen dejar el objetivo expuesto a la luz solar, asegúrese de colocar las tapas del objetivo.
- Cuando fotografíe contra el sol, mantenga el sol completamente fuera del ángulo de visión. De lo contrario, los rayos solares podrán concentrarse en un punto en el interior de la cámara, causando humo o un incendio. Mantener el sol ligeramente fuera del ángulo de visión también puede causar humo o un incendio.
- No apunte el objetivo hacia el sol cuando lo transporte. La luz del sol puede converger a través del objetivo y potencialmente causar un mal funcionamiento.

- Este objetivo no es impermeable, aunque se ha diseñado teniendo en cuenta la resistencia al polvo y a las salpicaduras. Si se utiliza bajo la lluvia, etc., mantenga las gotas de agua alejadas del objetivo.
- Si se agita el objetivo solo o si se agita una cámara con el objetivo instalado mientras la cámara esté apagada, un componente interno del objetivo puede traquetear. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento.
- Además, mientras transporte el objetivo, su movimiento puede hacer que los grupos del objetivo internos se muevan. Esto, sin embargo, no afectará el rendimiento de los grupos del objetivo.
- Cuando transporte una cámara con el objetivo fijado, agarre firmemente el cuerpo del objetivo.
- El uso de esta unidad con productos de otros fabricantes puede afectar a su rendimiento, provocando accidentes o mal funcionamiento.

## Precauciones sobre la utilización de un flash

- Este objetivo no podrá utilizarse con un flash incorporado en la cámara.

## Vifeteado

- Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el centro. Para reducir este fenómeno (llamado vifeteado), cierre la apertura de 1 a 2 puntos.

## A Identificación de las partes

- Indice del parasol del objetivo
- Botón mantener-enfoque
- Anillo de función
- Anillo de enfoque
- Indice del anillo del collar para trípode (gris)
- Anillo del collar para trípode
- Contactos del objetivo\*
- Indice de montaje
- Soporte para filtro
- Mando del soporte para filtro
- Indice del anillo del collar para trípode (gris)
- Interruptor del modo de enfoque
- Interruptor de enfoque manual directo a tiempo completo
- Límitador del rango de enfoque
- Interruptor SteadyShot
- Collar para trípode (desmontable)
- Mando de bloqueo del anillo del collar para trípode
- Palanca de liberación del collar para trípode
- Mando de bloqueo del collar para trípode
- Parasol del objetivo
- Botón de liberación del parasol

\* No toque los contactos del objetivo.

## B Colocación y extracción del objetivo

- Antes de colocar/extraer el objetivo, sostenga el objetivo por su cuerpo de montaje. No lo sostenga por ninguno de sus controles de operación, como el anillo de enfoque.

## Para colocar el objetivo (Consulte la ilustración B-1.)

- Extraiga las tapas trasera y delantera del objetivo y la tapa del cuerpo de la cámara.

- Alinee el índice blanco del barril del objetivo con el índice blanco de la cámara (índice de montaje), mantenga la cámara suavemente presionada contra el objetivo y después gire lentamente la cámara en el sentido de la flecha hasta que haga clic y se bloquee.

- No presione el botón de liberación del objetivo de la cámara cuando monte el objetivo.
- No Monte el objetivo de forma inclinada.

## Para extraer el objetivo (Consulte la ilustración B-2.)

- Manteniendo presionado hacia abajo el botón de liberación del objetivo de la cámara, gire la cámara en el sentido de la flecha hasta que se pare, y después extraiga el objetivo.

## C Utilización de un trípode

- Cuando utilice un trípode, colóquelo en el collar para trípode del objetivo, no en el orificio roscado para trípode de la cámara.

- El objetivo es compatible con la gama de un sensor de imágenes de formato de 35mm.

- Una cámara equipada con un sensor de imágenes de formato de 35mm puede establecerse para fotografiar con tamaño APS-C.

Con respecto a los detalles sobre cómo configurar su cámara, consulte su manual de instrucciones.

Para más información sobre compatibilidad, visite el sitio Web de Sony de su área, o consulte a su proveedor Sony o a un centro de servicio local autorizado por Sony.

Si utiliza un trípode, puede cambiar la cámara entre las posiciones horizontal y vertical rápidamente a la vez que mantiene la estabilidad.

## Para cambiar la posición vertical/horizontal

Afloje el mando de bloqueo del anillo del collar para trípode (1) y gire la cámara en cualquier dirección.

Si utiliza un trípode, puede cambiar la cámara entre las posiciones horizontal y vertical rápidamente a la vez que mantiene la estabilidad.

• Los índices grises (índices del anillo del collar para trípode) están ubicados a intervalos de 90° en el anillo del collar. Alinee un índice gris en el anillo del collar para trípode con el índice gris (índice del anillo del collar para trípode) del objetivo para ajustar la posición de la cámara con precisión (2).

- Ajuste el mando de enfoque de la cámara, consulte los manuales de la cámara.
- En MF, gire el anillo de enfoque mientras observe a través del visor, etc., para ajustar el enfoque (2).
- Con el interruptor de enfoque manual directo a tiempo completo en posición ON, el modo de enfoque cambiará automáticamente a MF cuando se gire el anillo de enfoque, independientemente del ajuste del modo AF y el ajuste del enfoque (3).

## Montaje y desmontaje del collar para trípode

## Desmontaje del collar para trípode (Consulte la ilustración C (3))

Es posible extraer el collar para trípode del objetivo cuando no se utilice ningún trípode.

- Extraiga el objetivo de la cámara.
- Consulte "B Colocación y extracción del objetivo" para obtener más información.

## 2 Gire el mando de bloqueo del collar para trípode hacia la izquierda para aflojarlo (1).

## 3 Manteniendo presionada la palanca de liberación del collar para trípode (2), quite éste en el sentido de la flecha (3).

## Interruptor de modo SteadyShot

Ponga el interruptor SteadyShot en ON, y ajuste el anillo de enfoque.

- ON: Compensa las sacudidas de la cámara.
- OFF: No compensa las sacudidas de la cámara. Recomendamos poner el interruptor SteadyShot en OFF cuando realice tomas con un trípode.

## 4 Extraiga el collar para trípode.

- Este collar para trípode sin extraer el objetivo de la cámara, el collar para trípode puede golpear el cuerpo de la cámara o algún accesorio. Recomendamos extraer el objetivo de la cámara antes de quitar el collar para trípode.
- Cuando transporte una cámara con el objetivo fijo, agarre firmemente el cuerpo del objetivo.
- El uso de esta unidad con productos de otros fabricantes puede afectar a su rendimiento, provocando accidentes o mal funcionamiento.

5 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

6 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

7 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

8 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

9 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

10 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

11 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

12 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

13 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

14 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

15 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

16 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

17 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

18 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

19 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

20 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

21 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

22 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

23 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

24 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

25 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

26 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

27 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

28 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

29 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

30 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

31 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

32 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

33 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

34 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

35 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

36 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

37 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

38 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

39 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

40 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

41 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

42 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

43 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

44 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

45 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

46 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

47 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

48 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

49 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

50 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

51 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

52 Quite el collar para trípode para proteger las superficies de corte planas del mando del soporte para filtro.

53 Quite el collar

## B Anbringen und Abnehmen des Objektivs

- Bevor Sie das Objektiv anbringen/abnehmen, greifen Sie das Objektiv an seinem Montagekörper. Greifen Sie es nicht an Bedienungselementen wie dem Fokusierring.

### Zum Anbringen des Objektivs (Siehe Abbildung B-[1].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.
- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.
  - Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
  - Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

### Zum Abnehmen des Objektivs (Siehe Abbildung B-[2].)

Während Sie die Objektivlösetaste an der Kamera gedrückt halten, drehen Sie die Kamera bis zum Anschlag in Pfeilrichtung, und nehmen Sie das Objektiv dann ab.

## C Verwenden des Stativs

Bei Verwendung eines Stativs bringen Sie dies an der Stativmanschette des Objektivs und nicht am Stativgewinde der Kamera an.

### Zum Wechseln der vertikalen/ horizontalen Position

Lösen Sie den Stativmanschetteng-Sperrkopf an der Stativmanschette (1) und drehen die Kamera in beide Richtungen.

Die Kamera kann bei Verwendung eines Stativs schnell zwischen vertikaler und horizontaler Position umgeschwechselt werden, ohne dass die Stabilität beeinträchtigt wird.

- Graue Markierungen (Stativmanschettenringindexe) befinden sich in 90°-Abständen am Ring. Richten Sie eine graue Markierung am Stativmanschetteng mit der grauen Markierung (Stativmanschettengindexe) am Objektiv aus, um die Kameraposition präzise zu justieren (2).
- Ziehen Sie den Stativmanschetteng-Sperrkopf sicher fest, nachdem die Kameraposition eingestellt ist.
- Der Stativmanschetteng kann je nach dem Kamera- oder Zubehörmodell den Kamerakörper oder das Zubehörteil anstoßen, wenn er gedreht wird. Für weitere Informationen zur Kompatibilität mit Kameras und Zubehörteilen besuchen Sie die Website von Sony für Ihr Gebiet.

## Anbringen und Abnehmen der Stativmanschette

### Abnehmen der Stativmanschette (Siehe Abbildung C [3].)

Die Stativmanschette kann vom Objektiv abgenommen werden, wenn kein Stativ verwendet wird.

- 1 Nehmen Sie das Objektiv von der Kamera ab.

• Einzelheiten siehe „B Anbringen und Abnehmen des Objektivs“.

- 2 Drehen Sie den Stativmanschetteng-Sperrkopf zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn (1).

- 3 Während Sie den Stativmanschette- Entriegelungshebel (2) nehmen Sie die Stativmanschette in Pfeilrichtung (3). ab.

- Wenn Sie die Stativmanschette abnehmen, ohne das Objektiv von der Kamera abzunehmen, kann die Stativmanschette gegen den Kamerakörper oder das Zubehörteil anstoßen. Wir empfehlen, das Objektiv vor dem Abnehmen der Stativmanschette von der Kamera zu entfernen.
- Beim Abnehmen der Stativmanschette vom Stativmanschetteng wird das Stativgewinde am Stativmanschetteng freigelegt. Bringen Sie nicht ein Stativ oder Einbeinstativ am Stativgewinde an. Dadurch wird das Stativgewinde beschädigt. Dann können Sie nicht mehr die Stativmanschette am Stativmanschetteng anbringen.

## Anbringen der Stativmanschette

- 1 Schieben Sie die Stativmanschette auf die Halterung am Stativmanschetteng, bis sie einrastet.

- 2 Drehen Sie die Stativmanschette- Sperrkopf fest im Uhrzeigersinn zum Ansetzen.

- Stellen Sie sicher, dass der Stativmanschette- Sperrkopf fest angesetzt ist. Wenn der Stativmanschette-Sperrkopf nicht fest angesetzt ist, kann das Objektiv von der Stativmanschette herunterfallen.

## Geführte Anleitung

### A Anbringen der Gegenlichtblende

Wir empfehlen, eine Gegenlichtblende zu verwenden, um Streulicht zu verringern und optimale Bildqualität sicherzustellen.

Richten Sie die rote Linie an der Gegenlichtblende mit der roten Linie auf dem Objektiv (Gegenlichtblendenindex) aus, setzen Sie die Gegenlichtblende in die Objektivfassung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis sie eingerastet ist und der rote Punkt an der Gegenlichtblende mit der roten Linie am Objektiv (Gegenlichtblendenindex) ausgerichtet ist.

- Wenn die Gegenlichtblende erst gedreht wird, wenn sie einrastet, besteht die Möglichkeit, dass auf den aufgenommenen Bildern ein Schatten erscheint oder die Gegenlichtblende abfällt.
- Wenn das Blitzlicht teilweise durch die Gegenlichtblende blockiert wird, kann ein Schatten am unteren Rand der aufgenommenen Bilder erscheinen. Nehmen Sie in diesem Fall die Gegenlichtblende ab.
- Beim Lagern setzen Sie die Gegenlichtblende rückwärts auf das Objektiv.

### Zum Anbringen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[1].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.
- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

### Zum Abnehmen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[2].)

Während Sie die Objektivlösetaste an der Kamera gedrückt halten, drehen Sie die Kamera bis zum Anschlag in Pfeilrichtung, und nehmen Sie das Objektiv dann ab.

## C Verwenden des Stativs

Bei Verwendung eines Stativs bringen Sie dies an der Stativmanschette des Objektivs und nicht am Stativgewinde der Kamera an.

### Zum Wechseln der vertikalen/ horizontalen Position

Lösen Sie den Stativmanschetteng-Sperrkopf an der Stativmanschette (1) und drehen die Kamera in beide Richtungen.

Die Kamera kann bei Verwendung eines Stativs schnell zwischen vertikaler und horizontaler Position umgeschwechselt werden, ohne dass die Stabilität beeinträchtigt wird.

- Graue Markierungen (Stativmanschettengindexe) befinden sich in 90°-Abständen am Ring. Richten Sie eine graue Markierung am Stativmanschetteng mit der grauen Markierung (Stativmanschettengindexe) am Objektiv aus, um die Kameraposition präzise zu justieren (2).
- Ziehen Sie den Stativmanschetteng-Sperrkopf sicher fest, nachdem die Kameraposition eingestellt ist.
- Der Stativmanschetteng kann je nach dem Kamera- oder Zubehörmodell den Kamerakörper oder das Zubehörteil anstoßen, wenn er gedreht wird. Für weitere Informationen zur Kompatibilität mit Kameras und Zubehörteilen besuchen Sie die Website von Sony für Ihr Gebiet.

### Zum Umschalten von AF (Autofokus) / MF (manueller Fokussierung)

Der Fokussiermodus kann am Objektiv zwischen AF und MF umgeschaltet werden.

Für AF-Fotografie müssen sowohl die Kamera als auch das Objektiv auf AF gestellt sein. Für MF-Fotografie müssen entweder die Kamera oder das Objektiv oder beide Teile auf MF gestellt sein.

### Zum Einstellen des Fokussiermodus auf dem Objektiv

#### Schieben Sie den Schalter für Fokussiermodus auf den geeigneten Modus, AF oder MF (1).

• Siehe Anleitungen der Kamera zur Einstellung des Fokussiermodus der Kamera.

• Im Modus MF drehen Sie die Fokussierung zum Justieren des Fokus (2), während Sie durch den Sucher usw. blicken.

• Während der ständige direkte manuelle Fokusschalter auf MF gestellt ist, wechselt der Fokussiermodus automatisch auf MF, wenn die Fokussierung gedreht wird, unabhängig der Einstellung des AF-Modus und der Fokuseinstellung (3).

### Zur Verwendung einer Kamera mit einer AF/MF-Taste

• Indem Sie die AF/MF-Taste im AF-Betrieb drücken, können Sie kurzzeitig auf MF umschalten.

• Drücken Sie die AF/MF-Taste im MF-Betrieb, um kurzzeitig auf AF umzuschalten, wenn das Objektiv auf AF gestellt ist und die Kamera auf MF.

### F Verwendung von SteadyShot

#### SteadyShot-Schalter

• ON: Gleich Kamerawackeln aus.

• OFF: Gleich Kamerawackeln nicht aus. Wir empfehlen, den SteadyShot-Schalter bei Aufnahme mit einem Stativ auf OFF zu stellen.

#### SteadyShot-Modusschalter

Stellen Sie den Schalter für SteadyShot auf ON und betätigen Sie den SteadyShot-Modusschalter.

• MODE1: Gleich Kamerawackeln aus.

• MODE2: Gleich Kamerawackeln beim Schwenken auf bewegte Motive aus.

• MODE3: Gleich Kamerawackeln aus, um Störungen in der Bildgestaltung zu minimieren. Dies hilft Ihnen, mit schnellen und unregelmäßigen bewegten Motiven für die Fotografie, zum Beispiel beim Spieldorf, Schritt zu halten.

## Geführte Anleitung

### B Anbringen und Abnehmen des Objektivs

- Bevor Sie das Objektiv anbringen/abnehmen, greifen Sie das Objektiv an seinem Montagekörper. Greifen Sie es nicht an Bedienungselementen wie dem Fokusierring.

### Zum Anbringen des Objektivs (Siehe Abbildung B-[1].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.

- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

### Zum Abnehmen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[2].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.

- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

## H Geführte Anleitung

### B Anbringen der Gegenlichtblende

Wir empfehlen, eine Gegenlichtblende zu verwenden, um Streulicht zu verringern und optimale Bildqualität sicherzustellen.

Richten Sie die rote Linie an der Gegenlichtblende mit der roten Linie auf dem Objektiv (Gegenlichtblendenindex) aus, setzen Sie die Gegenlichtblende in die Objektivfassung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis sie eingerastet ist und der rote Punkt an der Gegenlichtblende mit der roten Linie am Objektiv (Gegenlichtblendenindex) ausgerichtet ist.

- Wenn die Gegenlichtblende erst gedreht wird, wenn sie einrastet, besteht die Möglichkeit, dass auf den aufgenommenen Bildern ein Schatten erscheint oder die Gegenlichtblende abfällt.
- Wenn das Blitzlicht teilweise durch die Gegenlichtblende blockiert wird, kann ein Schatten am unteren Rand der aufgenommenen Bilder erscheinen. Nehmen Sie in diesem Fall die Gegenlichtblende ab.
- Beim Lagern setzen Sie die Gegenlichtblende rückwärts auf das Objektiv.

### Zum Anbringen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[1].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.

- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

### Zum Abnehmen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[2].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.

- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

## Geführte Anleitung

### B Anbringen der Gegenlichtblende

Wir empfehlen, eine Gegenlichtblende zu verwenden, um Streulicht zu verringern und optimale Bildqualität sicherzustellen.

Richten Sie die rote Linie an der Gegenlichtblende mit der roten Linie auf dem Objektiv (Gegenlichtblendenindex) aus, setzen Sie die Gegenlichtblende in die Objektivfassung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis sie eingerastet ist und der rote Punkt an der Gegenlichtblende mit der roten Linie am Objektiv (Gegenlichtblendenindex) ausgerichtet ist.

- Wenn die Gegenlichtblende erst gedreht wird, wenn sie einrastet, besteht die Möglichkeit, dass auf den aufgenommenen Bildern ein Schatten erscheint oder die Gegenlichtblende abfällt.
- Wenn das Blitzlicht teilweise durch die Gegenlichtblende blockiert wird, kann ein Schatten am unteren Rand der aufgenommenen Bilder erscheinen. Nehmen Sie in diesem Fall die Gegenlichtblende ab.
- Beim Lagern setzen Sie die Gegenlichtblende rückwärts auf das Objektiv.

### Zum Anbringen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[1].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.

- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

### Zum Abnehmen der Gegenlichtblende (Siehe Abbildung B-[2].)

- 1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.

- 2 Richten Sie die weiße Markierung am Objektivtubus mit der weißen Markierung an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie die Kamera sanft am Objektiv an und drehen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

- Drücken Sie nicht die Objektivlösetaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schrägs an.

## Geführte Anleitung

### B Anbringen der Gegenlichtblende

Wir empfehlen, eine Gegenlichtblende zu verwenden, um Streulicht zu verringern und optimale Bildqualität sicherzustellen.</